

# CARTE PCI AUDIO VIDEO 4Ch



Carte numérique 8 entrées Audio,  
8 entrées Vidéo extensible à 16 voies  
Résolution max.: 704 x 576 pixels  
Vitesse de numérisation 400 im/sec pour 16Ch  
soit 200 images/sec pour 8 caméras temps réel

Logiciel Chateau Serveur RT4  
Logiciel Remote Control  
Logiciel VG Player



## Ecran d'exploitation :

- Visualisation : plein écran ou mosaïque.
- Ajustement des réglages de la lumière, contraste et couleur.
- Réglage de la vitesse d'enregistrement et de la définition pour chaque voie.
- Enregistrement continu.
- Enregistrement par détection de mouvement.
- Enregistrement sur tranche horaire.
- Gestion des alarmes extérieurs.
- Gestion des détections de mouvements.
- Gestion des sorties alarme.
- Gestion des utilisateurs.

## Fonction réseau Local et ou Distant

Grâce à son logiciel Remote Control, la carte nous permet de connecter un ou plusieurs utilisateurs sur le réseau.

- Gestion des utilisateurs par mot de passe et par le choix des fonctions.
- Gestion d'un journal horodaté des connexions
- Fenêtre de vision des utilisateurs connectés
- Possibilité déjection d'un utilisateur ou d'un intrus.
- Possibilité de gérer plusieurs DVS en cascade sur le même HOST.



## Fonction PTZ/Dôme

Contrôle des caméras à l'aide d'une interface série RS232. La carte permet de contrôler les caméras de type Speed Dôme Pan / Tilt / Zoom.



## Lecture des enregistrements :

- Recherche par date et heure,
- Recherche sur tranche horaire.
- Recherche par évènement.
- Recherche par déclenchement alarme.



## Caractéristiques

Entrée Vidéo (BNC)	8 voies Vidéo
Entrée Audio (RCA)	8 voies Audio
Enregistrement Vidéo.	200 images par secondes
Technologie de Compression	Compression <b>MPEG H.264</b> (Hardware Real Time Compression)
Affichage	1 - 4 - 8 -16
Résolution Max.	704x576 pixels
Prévoir un PC	Processeur : Intel Dual Core RAM : 1Go Carte graphique : GEFORCE 4+.
Logiciel d'exploitation	Chateau Server RT4, Remote control, VG Player.

Documents non contractuelles.

